

Tableau des fonctions de Bessel

Indice de modulation m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7
0	1	-	-	-	-	-	-	-
0.25	0.98	0.12	-	-	-	-	-	-
0.5	0.94	0.24	0.03	-	-	-	-	-
1	0.77	0.44	0.11	0.02	-	-	-	-
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	-	-	-
2	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	-	-	-
2.5	-0.05	0.5	0.45	0.22	0.07	0.02	-	-
3	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	-
4	-0.4	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.04	0.01
5	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05
6	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13
7	0.3	0	-0.3	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23
8	0.17	0.23	-0.11	-0.29	-0.1	0.19	0.34	0.32
9	-0.09	0.24	0.14	-0.18	-0.27	-0.06	0.2	0.33
10	-0.01	0.21	0.04	-0.19	-0.12	0.13	0.21	0.03